

Stikksag LXT®

DJV181Z

18V • 800 – 3 500 min⁻¹

Effektiv 18V stikksag med børsteløs motor og skifte av blad uten verktøy

Meget sterk batteridrevet stikksag for profesjonell bruk. Enkel å bruke, lavt tyngdepunkt og raskt bytte av blad. Justerbar pendel og hastighetsregulering. LED-arbeidslys. Z-modell leveres i eske uten batteri og lader.



LXT **BL** **SOFT**
MOTOR NO LOAD

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning LXT	✓
Spenning	18 V
Slagttall	800 - 3500 min ⁻¹
Slaglengde	26 mm
Maks helning	45 °
Kapasitet aluminium	20 mm
Maks skjærekap. i tre (90°)	135 mm
Maks skjærekap. i stål (90°)	10 mm
Pendelfunksjon	✓
Vibrasjonsverdi, skjæring av blikk	5,0 m/sec ²
Lydnivå (L _{PA})	78 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor), Skjæring av blikk	1,5 m/sec ²
Vibrasjonsverdi, Kappe	6,5 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor), Kappe	1,5 m/sec ²
Vekt	1,9 kg
Vekt med batteri	2,3 - 2,6 kg

NOBB 48636753

Link til produktside - www.makita.no



Brukerfordeler

- Børsteløs motor er vedlikeholdsfri og har lang levetid
- Sagblad skiftes enkelt uten bruk av verktøy
- 3 pendelfunksjoner.
- LED-lys lyser opp arbeidsområdet
- Soft-no-load funksjonen reduserer automatisk motorhastigheten på tomgang slik at man reduserer vibrasjonen brukeren blir eksponert for
- Integrert støvblåser fjerner støv fra kuttelinjen og gir god sikt
- Batteribeskyttelse hindrer overbelastning, fullstendig utlading og overoppheting.



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARD TILBEHØR

417852-6

FOTPLATE PLAST



783202-0

SEKSKANTNØKKEL 4MM



VALGFRITT TILBEHØR

164095-8

PARALLELLANLEGG



192557-6

FLISEBESKYTTELSE (5)



193516-3

PARALLELLANLEGG



193517-1

STYRESKINNE ADAPTER



194367-7

STYRESKINNE 3000 MM



194385-5

SKINNEFESTE (2)



194416-0

GLIDELIST BLÅ 10M TIL SKINNE



194417-8

SKUMGUMMILIST 10M



194418-6

GUMMILIST 1400MM



194419-4

GUMMIKANTLIST 3000MM TIL



198885-7

STYRESKINNESKJØT



199140-0

STYRESKINNE 1000MM



199826-6

Skinnefeste 2 stk



783202-0

SEKSKANTNØKKEL 4MM



821551-8

MAKPAC UNIVERSALKOFFERT



837789-5

INNELGG MAPAC TYPE 3



ANNET

Bruksanvisning

