



Radio DAB+ CXT® / LXT® / XGT®

MR004GZ

12V - 40V • 230V • DAB+ •
Bluetooth

Robust og sprutsikker byggeplassradio som fungerer med
12V, 18V og 40V batterier og strømadapter

Bluetooth, DAB+ og AUX-IN. Kraftig og fin stereolyd.
IP65 klassifisering på støv og vannbeskyttelse, to
89mm høyttalere og bærehåndtak. Gir opp til 33
timer spilletid med 18V 6,0Ah batteri. Leveres i eske
uten batterier og lader.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning CXT	✓
Spenning LXT	✓
Spenning XGT	✓
Spenning	12 / 14,4 / 18 / 40 V
Batteritype	Li-ion
Høyttalerutgangseffekt 12Vmax	1,7 W (x2)
Høyttalerutgangseffekt 18V	4,9 W (x2)
Høyttalerutgangseffekt 40Vmax	4,9 W (x2)
Frekvensområde FM	87,5 - 108 MHz
Frekvensområde DAB+	174,928 - 239,200 MHz
Kontinuerlig bruk, 14,4V / 3,0Ah batteri	12 h
Kontinuerlig bruk, 18V / 2,0 Ah batteri	10 h
Kontinuerlig bruk, 18V / 3,0Ah batteri	14 h
Kontinuerlig bruk, 18V / 4,0 Ah batteri	20 h
Kontinuerlig bruk, 18V/5,0Ah batteri	26 h
Kontinuerlig bruk, 18V / 6,0 Ah batteri	31 h
Kontinuerlig bruk, XGT® / 4,0 Ah batteri	30 h

Brukerfordeler

- Svært lett og kompakt design.
- Med DAB / DAB+ mottaker
- Bluetooth høyttaler.

NOBB 60016017

Link til produktside - www.makita.no



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

■ STANDARD TILBEHØR

SE00000679

AC ADAPTER (CE)



■ VALGFRITT TILBEHØR

SE00000679

AC ADAPTER (CE)



■ ANNET

Bruksanvisning

